






Einbruchmeldetechnik
Überfall- und Complex 400 VdS-C

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-75253 500 075-253 G 108 026 G 109 100	Einbruch- u. Überfallmeldezentrale Complex 400H-FK GR80 / BT 820 im Gehäuse GR80 mit Bedienteil BT 820 entsprechend den Richtlinien der VdS-Klasse B/C. Zum Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Bis 8 unabhängige Sicherungsbereiche, (gem. VdS 2 + Z-Bereich). Montageplatz für Funk-Gateway und TWG. Einbauplatz. Fernservice, Einmannrevision, Zutrittskontrollfunktion. Parametrierbar od. fernparametrierbar mit Parametriersoftware compasX Stahlblechgehäuse mit Netzteil, Akkufach. In diesem Gehäusetyp ist der Einbau von weiteren Erweiterungsmodulen nicht möglich. <ul style="list-style-type: none"> • integriertes Bedien- und Anzeigeteil in der Fronttür. • Optional weitere Bedienteile (Stromaufnahme beachten) • konventionelle Anschluss technik für 16 Meldergruppen • 2 getrennte BUS-Stränge für je 63 BUS 1-Teilnehmer. • 2 getr. Com2BUS-Stränge, Bedient., Türmodule, Tableaus. • 2 getrennte Schnittstellen für comlock-/cryplock-Leser. • 15 Transistor- und 3 Relaisausgänge • Schnittstelle für Übertragungsgerät • Ereignisspeicher: 1365 Ereignisse • Parametrierung: über CompasX-Software • App-fähig Alarmanlagen-App BuildSec • Akkustellplatz für: 1 Akku 12 V / 7,2 Ah • Stromaufnahme Zentrale: 12 V / 62 mA (ohne Tableau) • Stromaufnahme je LED: 7 mA • Anschluss technik: Federkraftklemmen • Abmessungen B/H/T: 310 x 275 x 133 mm • Farbe Gehäuse: RAL 9006 weißaluminium • Farbe Gehäusetür: RAL 9016 verkehrsweiß • optional: Wandabreißsicherung WAS-2 • optional: Flachbandleitung FB11 • Programmiersoftware: compasX nicht im Lieferumfang. 	771,30
	IC-75250 500 075-250 G 108 026 G 109 100	Einbruch- u. Überfallmeldezentrale Complex 400H-FK GR80 wie vor, jedoch ohne integriertes Bedienteil. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 310 x 275 x 126 mm • bis zu 8 externe Bedien- und Anzeigetableaus über den Com2-BUS anschließbar. Mind. 1 Bedienteil erforderlich • optional: mit Bedienteil BT 800 	537,00
	IC-75263 500 075-263 G 108 026 G 109 100	Einbruch- u. Überfallmeldezentrale Complex 400H-FK GR100/BT 820 wie vor, jedoch im Gehäusetyp GR100 mit integriertem Bedienteil BT 820 und folgenden Abweichungen: <ul style="list-style-type: none"> • konventionelle Anschluss technik für 16 Meldergruppen mit optionalem Modul IC-75860 auf 32 MG erweiterbar • 21 Transistor- und 3 Relaisausgänge mit Erweiterungsmodul IC-75860 stehen 8 weitere Transistorausgänge zur Verfügung • Akkustellplatz für: 2 Akku 12 V / 12,0 Ah • Abmessungen B/H/T: 330 x 390 x 177 mm • in diesem Gehäuse sind vier Erweiterungsplatten möglich 	993,60
	IC-75261 500 075-261 G 108 026 G 109 100	Einbruch- u. Überfallmeldezentrale Complex 400H-FK GR100/BT800 wie vor, jedoch mit integriertem Touch-Bedienteil BT 800. <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 330 x 390 x 173 mm • Stromaufnahme Zentrale: 12 V / 70 mA (ohne Tableau) • Stromaufnahme mit Tableau: BT 800 in Betrieb ca. 270 mA • Externe Bedienteile: bis 7, Gesamtstrom beachten • Farbe Gehäuse: RAL 9006 weißaluminium • Farbe Tür: RAL 9016 verkehrsweiß 	1.269,40
	IC-75260 500 075-260 G 108 026	Einbruch- u. Überfallmeldezentrale Complex 400H-FK GR100 wie vor, ohne integriertes Bedienteil <ul style="list-style-type: none"> • Mindestens 1 Bedienteil erforderlich <p align="center">Optional diverse Gehäusevarianten mit-/ohne Bedienteile</p>	759,30

Stand: Januar 2018