Einbruchmeldetechnik

Überfall- und Einbruchmeldezentralen Compact und VdS-A

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-77241 **500 077-241**	**Gefahrenmeldezentrale compact 80** für die professionelle Absicherung im privaten und kleingewerblichen Bereich ohne Versicherungsauflagen. Stahlblechgehäuse mit Netzteil, Akkufach und TWG-Einbauplatz. Mit integriertem BT 400. • Programmierung der Zentrale über das Bedienfeld. • Comloc-Schnittstelle für beliebige Comloc-Leser • Betrieb mit Einschalt- und Alarmverzögerung möglich • Internscharf mit MG-Sperrung über das Bedienteil • 8 konventionelle Meldergruppen, programmierbar • 1 Relaisausgang, 11 Transistorausgänge • 4 Signalgeberausgänge für Intern-/Externsignalgeber • Erstmelderkennung, Gehtestfunktion, Einmannrevision • Ereignisspeicher (1365 Ereignisse) • Bedienteilbus zur Erweiterung um 1 Bedienteil BT 400 • Schnittstelle und Einbauplatz für Übertragungsgerät • Akkustellplatz für: 1 Akku 12 V/ 7,2 Ah • Stromaufnahme der Zentrale 12 V / 50 mA • Abmessungen mit BT 400 B/H/T: 310 x 275 x 150 mm • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß	**555,70**
	IC-75944 **500 075-944** **G 108 701** **G 109 709**	**Einbruch- und Überfallmeldezentrale Complex 200H-S8** im Gehäuse S8 mit Bedienteil BT 820 entsprechend den Richtlinien der VdS-Klasse A (Hausrat) Zum Einsatz im privaten Bereich und gewerblichen Bereich. Montageplatz für Funk-Gateway FGW. Fernservice Stahlblechgehäuse mit Netzteil, Akkufach und TWG-Einbauplatz. • integriertes Bedien- und Anzeigeteil in der Fronttür • konventionelle Anschlusstechnik für 8 Meldergruppen • BUS-Strang für 63 BUS 1-Teilnehmer • Erweiterbar bis 16 Module comlock 410 / hilock 203 • Com2-BUS für Tableaus, Türmodule, Lageplantableau • Schnittstelle für Comloc/Cryploc-Leseeinheiten • 11 Transistor- und 3 Relaisausgänge • Schnittstelle für Übertragungsgerät • Ereignisspeicher: 1365 Ereignisse • Parametrierung: über CompasX-Software • App-fähig (comvisMC BuildSec) + ÜE • Akkustellpatz für: 1 Akku 12 V / 7,2 Ah • Stromaufnahme Zentrale: 12 V / 62 mA (ohne Tableau) • Abmessungen B/H/T: 310 x 275 x 133 mm • Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß • optional: im Gehäusetyp GR 80	**608,00**
	IC-75943 **500 075-943** **G 108 701**	**Einbruch- und Überfallmeldezentrale Complex 200H-S8** im Gehäuse S8 ohne integriertes Bedienteil, sonst wie vor. • bis zu 8 externe Bedien- und Anzeigetableaus anschließbar • Abmessungen B/H/T: 310 x 275 x 126 mm • optional: im Gehäusetyp GR 80	**407,10**
	IC-75951 **500 075-951** **G 108701**	**Einbruch- und Überfallmeldezentrale Complex 200H-GR80** im Gehäuse GR80 mit integriertem Touch-Bedienteil BT 800, sonst wie vor. • Abmessungen B/H/T: 310 x 275 x 126 mm • Stromaufnahme Zentrale: 12 V / 70 mA (ohne Tableau) • Stromaufnahme mit Tableau: BT 800 in Betrieb ca. 270 mA • Externe Bedienteile: bis 7, Gesamtstrom beachten • Farbe Gehäuse: RAL 9006 weißaluminium • Farbe Tür: RAL 9016 verkehrsweiß	**890,50**

Stand: Februar 2015